

GENERADOR G3200P



Este generador de tamaño medio de 3kW (60Hz) es eficiente, confiable y fácil de usar, incluso en entornos difíciles donde el suministro de electricidad puede ser limitado. El tanque de combustible de 14L garantiza un rendimiento continuo gracias a su motor de gasolina de arranque fácil.

USO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Husqvarna
Cilindrada	212 cc
Potencia eléctrica nominal de CA	3000 W
Potencia eléctrica máxima de CA	3200 W
Corriente nominal	13.6 A
Salida (AC)	110 / 220 V
Volumen del tanque de combustible	14 L
Peso	49 kg

PERFIL DEL USUARIO



RURAL



COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS



Nivel de combustible visible
Indicador de combustible transparente de fácil visualización



Panel intuitivo
Panel digital que muestra la información como el voltaje, la frecuencia y el tiempo de uso del equipo de forma clara y precisa



Tapa del tanque combustible
Tapa externa del tanque de combustible para fácil reabastecimiento



Ruedas y asa de transporte
Las ruedas y la práctica asa de transporte facilita la elevación y el transporte.