

MOTOR ESTACIONARIO HH 389MP



Motor multipropósito de 13,0 HP, con arranque manual y sistema OHV. Robusto y duradero. Diseñado para usuarios que necesitan impulsar equipos en las aplicaciones agrícolas y de construcción.

USO

Ocasional

Semi-intensivo

Intensivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor - Fabricante	Husqvarna
Potencia máxima	13 HP
Potencia nominal	11 HP
Cilindrada	389 cm ³
Tipo de motor	Monocilíndrico - 4 Tiempos
Combustible	Gasolina
Diámetro de eje	1 in
Volumen del tanque de combustible	6.5 L
Peso	31 kg

PERFIL DEL USUARIO



RURAL



COMERCIAL

CACRACTERÍSTICAS



Filtro doble
Doble filtro de aire para prolongar la vida útil del motor en lugares polvorientos.



Carburador
Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento.



Escape
Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido.



Sensor de aceite
Sensor de alerta de aceite que detiene el equipo en caso el nivel de aceite del equipo se encuentre bajo para evitar daños en el motor.