

GENERADOR G5500P

POTENCIA: 5500 W - 6000 W
 P. NOMINAL P. MÁXIMA



Generador de gran tamaño, potente y eficiente para alimentar hogares y sitios de trabajo en entornos donde el suministro de electricidad puede ser limitado. Salida nominal de 5.5 kW (60Hz) suministrada por un motor de gasolina confiable y de fácil arranque con tanque de combustible de 27 L para una conducción continua. El diseño ergonómico y el tablero fácil de usar aseguran una buena portabilidad y facilidad de uso incluso en condiciones difíciles.



Tabla de Aplicación

Uso intensivo	●○○
Uso parcial	●●●
Uso Ocasional	○○○

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Cilindrada	389 cm ³
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	4T
Sistema de válvulas	OHV
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Filtro	Seco
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de T. del combustible	27 L
Tipo de aceite	SAE10W-30
Capacidad tanque de aceite	1,1 L

SISTEMA ELÉCTRICO

Frecuencia	60 Hz
Salida/Salida AC	110 V o 220 V *
Número de fases de corriente	Monofásico o bifásico

SISTEMA DE ARRANQUE

Arranque	Manual y eléctrico
----------	--------------------

AUTONOMÍA

Autonomía (50% de carga) (referencial)	11 h
Autonomía (100% de carga) (referencial)	9 h

DIMENSIONES

Peso neto	88/91kg
Largo	54 cm
Ancho	70 cm
Altura	56 cm

OTROS

Nivel de sonido garantizado (LWA)	101 dB(A)
Control de Voltaje	AVR
Voltímetro	Simulación digital
Contador de horas	Simulación digital
Medidor de frecuencia	Simulación digital
Batería	Sí
Cargador de batería	Sí, a través del alternador

Aplica para Colombia y Perú respectivamente*

TECNOLOGÍAS



Nivel de combustible visible
 El indicador transparente de combustible facilita la comprobación del nivel de combustible.



Reabastecimiento de combustible fácil
 Tapa de combustible externa para reabastecimiento de combustible fácil.



Cuadro protector
 Protector del generador contra golpes y facilita el traslado.